

B15d-, BA15d-Fassungen

Für Niedervolt- und Hochvolt-Halogen-Glühlampen


Einteilige Kontaktstifte mit Buchsenklemmen zur Reduzierung des Spannungsfalls
Bei Fassungen ohne Kappe müssen beim Einbau Schutz gegen elektrischen Schlag sowie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen an der Rückseite der Fassung sichergestellt werden.

B15d-, BA15d-Fassungen
Hülse mit Befestigungsflansch: Stahl, glanzverzinkt
Stein: Keramik, T230
Nennwert: 8/250
Durchgangslöcher für Schrauben M3
Gewicht: 15/16 g
Typ: 78100

Best.-Nr.: 102923


Typ: 78101 mit Schutzleiteranschluss

Best.-Nr.: 102925



B15d-, BA15d-Fassung
Hülse: Stahl, glanzverzinkt
Stein: Keramik, T230, Nennwert: 8/250
Mit Schutzleiteranschluss
Aufsteckkappe: PBT GF, max. 180 °C
Außengewinde 28x2 IEC 60399
Für E14-Metallschraubringe
Gewicht: 28,5 g
Typ: 78201

Best.-Nr.: 106575



G9-Fassungen, Zubehör

Für Hochvolt-Halogen-Glühlampen

G9-Fassungen mit Außengewinde 20,8x2
Gehäuse: LCP, Nennwert: 2/250
Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse Ø 1,4-1,8 mm
Durchgangslöcher für Schrauben M2,5
Bajonettbefestigung für Aufsteckkappen
Gewicht: 8,6/8,2/6 g
Typ: 33700/33710
Best.-Nr.: 506398 Einsatz: Keramik, natur, T300
Best.-Nr.: 507470 Einsatz: Keramik, natur, T270
Best.-Nr.: 508306 Einsatz: LCP, natur, T270

