### EL-350 SERIE

# EL-350/700



#### **Elektronischer Konverter**

für Power LED Module zur unabhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.

Primärseitig:abgedeckte SchraubklemmenSekundärseitig:abgedeckte SchraubklemmenPrimär:110V - 240 V / 220-240Sekundär:350 mA/700 mA

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	LEISTUNG VA	STROM mA	SPANNUNG V in	ABMESSUNG LxBxH mm
899 902 35 00	EL-4-350	1-4	350	110-240	86x35x19
899 902 35 09	EL-9-350	1-9	350	220-240	110x45x20
899 902 70 00	EL-3-700	1-3	700	220-240	110x45x20



**EL-350 ST** 



#### Elektronisches Steckernetzteil für Power LED Module

**Primärseitig:** integrierter Eurostecker **Sekundärseitig:** 1,5 m Anschlussleitung mit Aderendhülsen **Primär:** 110 V - 240 V **Sekundär:** 350 mA

	ARTIKEL- IUMMER	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	LEISTUNG VA	STROM mA	SPANNUNG V IN	ABMESSUNG LxBxH mm
899	972 10 35	EL-350 ST weiß	1-4	350	110-240	74x30x40
899	972 18 35	EL-350 ST schwarz	1-4	350	110-240	74x30x40



# **EL-350 RGB/ DIMMERBOX**

**EL- 350 RGB:** Elektronischer Konverter für LED-RGB mit integriertem Sequencer mit Tastersteuerung. Elektronischer Konverter für Power LEDs dimmbar mit handelsüblichen Taster

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL- BEZEICHNUNG	LEISTUNG VA	STROM mA	SPANNUNG V IN	ABMESSUNG LxBxH mm
760 003 50 00	EL-27-350-RGB	3x1-9	350	190-265	147x75x29
760 003 00 00	EL-27-350-D	3x1-9	350	190-265	147x75x29

